CONEXÃO DE ACESSO REMOTO À SRE

PRIMEIRA PARTE - PREPARANDO O COMPUTADOR/NOTEBOOK PARTICULAR PARA A CONEXÃO

1) Verifique no canto inferior direito da tela (aonde fica o relógio), o ícone abaixo:



2) Clique no ícone com o botão direito do mouse, e clique em Conectar.



3) Nesta tela digite o login (seu CPF) e a senha (a mesma senha do SEI). A seguir marque a caixa Save password e clique em OK.

😨 Conexão OpenVPN ((MgVpnCVD19-03-UDP4-1196-User-MG-config)	- 1) CPF
Estado atual: Conectand	lo	- /
3) Marcar Beconectar	220 OpenVPN 2.4.8.x86_64w64-mingw32 [SSL (OpenS 220 Windows version 6.2 (Windows & or greater) 64bit 200 library versions: OpenSSL 1.1.0(1 10 Sep 2019, LZO MgVpnCVD19-03-UDP4-1196-Us × Usuário: Senha: Save password OK Cancelar Reconectar	ssu) [L20] [L20] [PKC311 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,

Obs.: A opção "Save password" faz com que nas próximas vezes que o usuário fizer este procedimento, o usuário e senha já apareçam na tela, sem necessidade de digitá-los novamente, precisando apenas clicar em OK.

4) Ao conectar, a tela mostrará a conexão com sucesso. Alguns segundos depois, esta tela desaparecerá. Apenas aguarde.

Estade study Concetand				
Estado atuar. Correctario	0			
Thu Mar 26 16:58:41 20 Thu Mar 26 16:58:41 20 Thu Mar 26 16:58:42 20 Thu Mar 26 16:58:44 20 Thu Mar 26 16:58:45 20 Thu Mar 26 16:58:45 20	120 Open VPN 2.4.8 x86_64-w64-mir 120 Windows version 6.2 (Windows 120 library versions: Open SSL 1.1.0 120 TCP/UDP: Preserving recently u 120 UDP link local (bound): [AF_INE 120 UDP link emote: [AF_INET] 120 WARNING: this configuration mu 120 [ServerVpnMGCvd10] Peer Coni 120 TAP-WIN32 device [Conexão L 120 TAP-WIN32 device [Conexão L 120 Set TAP-Windows TUN subnet i	gw 32 [SSL (OpenSSL) 8 or greater) 64bit 10 Sep 2019, LZO 2.1 used remote address: [A T][undef]:1194 ay cache passwords in nection Initiated with [A bocal] opened: \\\Globa mode network/local/ne) [LZO] [LZ4] [F 0 F_INET] memory use ti F_INET] il\{6442CE1C-0 tmask = 1	rkCS11] [AE ne auth-noca C8F-4619-85
Thu Mar 26 16:58:45 20 Thu Mar 26 16:58:45 20	220 Notified TAP-Windows driver to : 220 Successful ARP Flush on interfa	set a DHCP IP/netmasl ce [9] {6442CE1C-0C8	of	DF4CA68BD
Thu Mar 26 16:58:45 20 Thu Mar 26 16:58:45 20	120 Notified TAP-Windows driver to : 120 Successful ARP Flush on interfa	set a DHCP IP/netmasl ce [9] {6442CE1C-0C8	c of 19-85AD-El	DF4CA68BD
Thu Mar 26 16:58:45 20 Thu Mar 26 16:58:45 20	120 Notified TAP-Windows driver to 1 120 Successful ARP Flush on interfa	set a DHCP IP/netmasi ce [9] {6442CE1C-0C8 (Oper	vpn gui 11.14	DF4CA68BD

5) Após a tela desaparecer, verifique no canto inferior direito (aonde fica o relógio) se o ícone da conexão ficou na cor verde. Se sim, a primeira parte está concluída com sucesso.



SEGUNDA PARTE: CONECTANDO-SE AO COMPUTADOR DA SRE

6) Localize na área de trabalho do seu computador/notebook o ícone **Conexão de Área de Trabalho Remota** e clique duas vezes.



7) Nesta janela, no item Computador, **digite o número do seu computador da SRE, informado pelo NTE** (cada usuário tem um número, composto de oito dígitos, neste formato: 00.00.00.00). A seguir clique em **Conectar**.

揭 Conexão	o de Área de Trabalho Remota	с м <u>—</u> и	
	Conexão de Área de Trab a	alho Rer	not
Computador:	Exemplo: computador.fabrikam	.com 🗸	
O campo de nome comple	nome do computador está em bra to de computador remoto.	inco. Digite um	
Mostr	2pç	Conectar	Ajuda

8) Na próxima tela, marque a opção "Não perguntar novamente sobre conexões com este computador", e depois clique em SIM.

Não é possível verific remoto. Deseia se con	ar a identidade do co ectar de assim mesm	omputador 102
Não foi possível autenticar o com certificado de segurança. Talvez r	putador remoto devido a j não seja seguro continua	problemas com o r.
Nome de certificado		
Nome no certificado do co	omputador remoto:	
Erros de certificado Os seguintes erros for error com	trados ao validar o certifi	cado do
Computador remoto: ① Certification do partiem	de uma autoridade de ce	
Dese tar apesar destes en	ros de certificado?	
Não perguntar novamente sob	re conexões com este	ador
		1

Obs.: Marcando esta opção da seta 1, nas próximas conexões esta tela não aparecerá novamente.

9) A conexão com o computador da SRE está realizada. Abaixo, a tela de um computador que está na SRE, sendo acessado através do computador/notebook do usuário que está em casa.



TERCEIRA PARTE: DESCONECTANDO DO COMPUTADOR DA SRE

10) Após trabalhar normalmente com o computador da SRE, vá até a barra azul no alto da tela e clique no X, para fechar.



11) Aparecerá uma mensagem de confirmação para desconexão. Marque a opção "Não mostrar esta mensagem novamente" e depois clique em OK.



Obs.: Marcando esta opção da seta 1, nas próximas conexões esta tela não aparecerá novamente.

12) Após se desconectar do computador da SRE, o usuário verá a tela do seu computador/notebook de casa. Ir então até o ícone no canto inferior esquerdo (aonde fica o relógio), clicar com o botão direito do mouse e clicar em **Desconectar**.



13) Feito isso, a desconexão foi realizada com sucesso e o usuário poderá usar seu equipamento de casa normalmente para outras tarefas.